



IT3R22 接收器

该接收器兼容所有依托华的遥控器，采用了最新的技术，包括模组化、接触器输出和磁力支持。

6个LED灯通过视觉向用户传输了设备的性能，维护和程序的状态。

简单的配置和特殊的设计保证了快速便捷的维护服务。



IT3R22

无线遥控系统接收器

新款接收器采用了最新的技术成果，如模块化；通过快速插头连接输出；可选择磁性加固。

接收器上6个显示灯可以显示所有需要的功能信息，诸如：系统工作状态、故障原因，可有效降低维护成本。

由于先进的设计理念，接收器维护简便、快捷，无需使用专门工具。接收器内部采用模块化设计，继电器的数量可以根据具体的应用非常简单和容易地进行调整。

接收器可根据客户需求增加模块，如数字、电位计或模拟输出模块。依托华的新式接收器采用了智能频道更换系统(GCFI)。设备能自动选择未被占用的频道进行工作，更有效地增强了设备本身的安全性、实用性。

设备使用中如果检测到有干扰，发射器和接收器在1900毫秒内进行分析并选择未被占用的频道，可以避免不必要的中断停车现象发生。

技术参数 无线遥控系统接收器 IT3R22

工作频道范围	433-434 MHz 868-870 MHz
接收器灵敏度	0,3μV
控制点数	21/25/29 + 3 (启动/打铃 + 2 急停)
继电器	触点: 5A a 250 Vac o 30 Vdc
功率要求	48 Vac / 115 Vac / 230 Vac (-20% +15%) 符合 EN 60047-5-1
显示	通过 6 个 leds 指示灯
最大耗电	0,9 A (48 Vac) / 0,5 A (115 Vac) / 0,2 A (230 Vac)
接线	依托华的专用 48 针快速插头
外形尺寸	374x274x110mm
保险	急停功能 7,5 A
重量	带紧固件 4,20 kg
防护等级	IP 65
紧固件	3 mm 双色钢, 通过螺栓或磁铁
安全级别	等级 4 - SIL3/PL EN ISO 13849



北京亚星航电子科技有限公司

中国 北京市广外大街南滨河路25号 金工宏洋大厦A座403室

电话: +86 10 51920716 传真: +86 10 51920750 Email: fu@china-aet.com



35 Itowa®
Years
Radio Remote Control Systems

Faraday, 159 - 08224 TERRASSA (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 733 98 50 - Fax +34 93 789 13 51
http://www.itowa.com - e-mail: info@itowa.com