

# Itowa

Radio Remote Control Systems

35  
1986 / 2021  
Years

## BOGGY

工业行车遥控设备



高科技产品的经典之作

BOGGY 系列经典控制器采用了最先进的集成技术，是遥控建筑塔吊和其他机电设备的理想遥控器。

按键发射器采用了最先进的数字电子技术，抗干扰，防灰尘，持久耐用，符合最严格最安全的设备安全标准。



# BOGGY

## 工业行车遥控设备

BOGGY系列产品可以根据不同应用需要进行配置，设置不同型号的单速或双速按键，6键，8键及12键。

遥控器装有综合多频发射模块，允许用户自动更换工作频道。

根据每种用途不同这些控制器采用多种操作配置。

主/从：两台发射器控制两台接收器。

投与接：两台发射器控制一台接收器。

数据反馈：双向设备。



### 技术参数 Boggy 8 / Boggy 12

加重平均距离	≥ 6
响应时间	< 50ms
主动紧急响应时间	< 50ms
被动紧急响应时间	1600 ms
操作距离	100 m / 328 ft
<b>发射器</b>	
工作频率范围	433 a 434 MHz / 868 a 870 MHz
频道间距	25 kHz
解调	FM
射频功率输出	10 毫瓦 W P.R.A.
代码键	FFSK
传输功率消耗	<80 毫安
备用功率消耗	<800 微安
电池容量与型号	电池 镍氢 7.2伏，1500毫安时
使用时间 (20°C)	18 小时
使用温度	-20°C a +70°C
外壳材料	PE.T.
约重	1,1 kg (Boggy8) / 1,5Kg (Boggy12) (无电池)
电池重	200 g
防水等级	IP 65
执行器	单速按键/双速按键 电动机 以及急停
<b>电池充电器</b>	
电源要求	230 Vac (选装 110Vac)
尺寸	90x105x65 英寸
电池充电时间	2,5 小时
充电温度	0°C 至 40°C / 32°F 至 104°F
发射器重量	200 g



### 兼容接收器



<b>IT3R16</b>	
动作数量	16 (15+前进-喇叭) + 2 停止
继电器	负载: 5A a 250Vac ó 30Vdc
电源	48Vac / 115Vac / 220 Vac (-20% +15%) 24Vac / 24Vdc (-20% +15%)
尺寸	290x200x80 mm
安全级别	等级 4 - SIL3/PLe
防水等级	IP65



<b>IT3R22 (RXV06)</b>	
动作数量	22 (21+前进-喇叭) + 2 停止
继电器	负载: 8A a 250Vac ó 30Vdc
电源	48Vac / 115Vac / 220 Vac (-20% +15%) 24Vac / 24Vdc (-20% +15%)
尺寸	374x274x110 mm
安全级别	等级 4 - SIL3/PLe
防水等级	IP65



北京亚星航电子科技有限公司

中国 北京市广外大街南滨河路25号 金工宏洋大厦A座403室

电话: +86 10 51920716 传真: +86 10 51920750 Email: fu@china-aet.com

